



control de acceso
gama MOTION 868 MHz

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas
batientes · seccionales · guillotina
rápidas · cristal · barreras · giratorias
pilonas



jcmtechnologies
síntese por delante con tecnología e imaginación



FreeT · Free15r · Free30r · Free50r



TAG EMISOR	ACCESORIOS
 FreeT <ul style="list-style-type: none"> Alcance nominal 100 metros. Frecuencia de transmisión 868 MHz. Alimentación: una batería de 3Vdc tipo CR2032. Duración batería aproximada de 2 años. Indicador de operaciones acústico para la batería baja y transmisión de señal y programación. 	 <p>Soporte para coche.</p>  <p>Pinza para ropa.</p>
 <p>Free15r • Free30r</p> <ul style="list-style-type: none"> Alcance nominal Free15r: 1,5 metros. Alcance nominal Free30r: 3 metros. Frecuencia de transmisión 125 KHz. Alimentación: 12/24Vac/dc. Indicador de operaciones mediante LED. Entrada Pulsador para la programación de canales y/o grupos. Conección precableado. Temperatura funcionamiento -20°C a + 55°C. Caja de plástico ABS IP66. Dimensiones Free15r: 87x78x15 mm. Dimensiones Free30r: 205x183x14 mm.  <p>Free50r</p> <ul style="list-style-type: none"> Disparadores con entrada de activación. Alcance nominal Free50r: 5 metros. Frecuencia de transmisión 125 KHz. Alimentación: 230Vac. Indicador de operaciones mediante LED. Entrada Pulsador para la programación de canales y/o grupos. Conección precableado. Temperatura funcionamiento -20°C a + 55°C. Caja de plástico ABS IP66. Dimensiones Free50r: 394,4 x 310,5 x 41,6 mm. 	 <p>Soporte de pared para Free30r.</p>  <p>Soporte de pared para Free50r.</p>
<p>RECEPTORES</p> <p>Receptores MOTION. BASE, WAVE, STICK, CONNECT, ACCESS500, ACCESS1000 y cuadros de maniobra con receptor incorporado.</p>	

