

Visión general

Cuadros de maniobras GfA

para GfA-ELEKTROMATEN®
con final de carrera digital DES o final de carrera mecánico NES

	WS 900	TS 959	TS 970	TS 971	TS 981
Denominación					
Para ELEKTROMATEN con final de carrera	NES	DES / NES	DES / NES	DES / NES	DES
Adecuado para FU/DU-ELEKTROMATEN	-	-	●	●	●
Hombre presente CERRAR/ABRIR	●	●	●	●	●
Hombre presente CERRAR/automático ABRIR	●	●	●	●	●
Automático CERRAR/ABRIR	-	-	●	●	●
Pulsador triple integrado	-	●	●	● ¹⁾	●
Conexión de pulsador triple integrado [número]	● [1]	● [1]	● [1]	● [1]	● [2]
Display	-	●	●	●	●
Conexión de interruptor de PARADA de emergencia	●	●	●	●	●
Conexión de fotocélula	-	-	●	●	●
Conexión de banda de seguridad óptica	-	-	●	●	●
Conexión de banda de seguridad con contacto NA 8k2	-	-	●	●	●
Conexión de banda de seguridad con contacto NC 1k2 (onda de choque)	-	-	●	●	●
Conexión receptor de radio/interruptor de tracción de cable externo	●	-	●	●	●
Contacto de relé sin potencial [número]	-	● [1] ²⁾	● [1] ²⁾	● [2] ²⁾	● [2] ³⁾
Conexión de semáforo rojo o verde	-	● ²⁾	● ²⁾	● ²⁾	●
Conexión de semáforo rojo / verde [número]	-	-	-	● [2] ²⁾	● [2] ⁴⁾
Conexión UBS ⁵⁾ [número]	-	-	● [1]	● [1]	● [5]
Tensión de alimentación 24 V para consumidores externos	● / 1 A ⁶⁾	-	● / 0,18 A	● / 0,35 - 1 A ⁷⁾	● / 1 A
Tensión de alimentación 230 V para consumidores externos	-	● / 1,6 A	● / 1,6 A	● / 1,6 A	● / 1,6 A
Receptor de radio 434 MHz integrado	-	-	-	●	-
Receptor de radio integrado para WSD ⁸⁾	-	-	-	●	-
Función de apertura parcial	-	-	●	●	●
Cierre temporizado automático	-	-	●	●	●
Control de tráfico en sentido contrario	-	-	-	-	●
Función de esclusa automática	-	-	-	-	● ⁹⁾
Función RWA ¹⁰⁾	-	-	-	-	●
Análisis para seguro contra atrapamiento	-	-	-	-	●
Adecuado para el GfA-Stick 	-	●	●	●	-

1) Con iluminación del teclado para guiar al usuario

2) El contacto de relé se puede usar como semáforo o como contacto sin potencial

3) Se pueden ejecutar cinco contactos más con módulo adicional SMF

4) Semáforo interior/externo para control de tráfico en sentido contrario

5) UBS Sistema universal de sensores de mando (véase la página S. 8.091)

6) Solo en el modelo con tensión de mando 24 V

7) Variantes con 0,35 A o 1 A disponibles

8) Wireless Safety Device - Dispositivo de seguridad inalámbrico para banda de seguridad (reemplaza al cable espiral)

9) Esta función solo se puede ejecutar con un módulo adicional

10) Función de extracción de humos y calor (Rauch-/Wärme-Abzug)